

Doro PhoneEasy[®] 338gsm

Einfaches Handy mit grundlegenden Funktionen



Große Tastatur mit weiten Abständen zwischen den Tasten



Gut ablesbares Display



3 Direktwahltasten

Ein Handy in der perfekten Größe zum Anrufen und angerufen werden. 3 Direktwahltasten, große Tastatur und ein Telefonbuch für 50 Namen mit Nummern machen das Wählen einfach. Das Handy mit einer angenehm weichen und griffigen Soft-Touch-Oberfläche beinhaltet eine Freisprechfunktion und optional SMS-Empfang.



doro[®] 



Doro PhoneEasy[®] 338gsm

Farbe: Weiss

Anrufen/Telefonieren		Einzelne SMS löschen	•
Programmierbare Direktwahl Tasten	3	Alle SMS löschen	•
Telefonbuch	50	Mailbox	
Übernahme aus der Anrufliste ins Telefonbuch	•	Kurzwahl für Mailbox durch langes Drücken der 1	•
Headset-Lautstärkeinstellung	7	Anrufsignalisierung und Lautstärke	
Freisprechfunktion	•	Polyphone Klingeltöne	10
Freisprech-Lautstärkestufen	7	Klingelton-Lautstärkeinstellung	7
Headset-Anschluss	•	Maximale Klingelton-Lautstärke bei 1m in dB(A)	>83
Headset-Lautstärkeinstellung	7	Vibrationssignal	•
Annehmen/Auflegen-Taste am Headset-Kabel	•	Tastenton ein/aus	•
Tastensperre	•	Hörgerätekompatibel	T3/M3
Automatische Tastensperre	•	Notruffunktion	
Tastensperre schalten mit einer Taste	•	Notruf-SMS	•
Hinterleuchtete Tastatur	•	Wählen einer Notruf-Nummernliste	•
Gesprächszeitähler	•	Sicherheit	
Display		Einschalt-Code ein/aus	•
Menüsteuerung	•	Einschalt-Code ändern	•
Display-Typ	weiß auf schwarz	SIM-PIN ein/aus	•
Auflösung (HxB in Pixel)	64*102	SIM-PIN ändern	•
Größe (HxB in mm)	23*36	Sonstiges	
Hinterleuchtetes Display	•	Extra Ein-/Ausschalt-Taste	•
Große Schrift	•	Ausschalten nicht gewünschter Funktionen	•
Uhrzeit und Datum	•	Soft-Touch-Oberfläche	•
Menü-Sprachen	14	Maße/Gewicht/Laden	
Anrufliste		Größe (LxBxH in mm)	125*52*15
Entgangene Anrufe	20	Gewicht (g)	99
Angenommene Anrufe	20	Einfacher Kontakt für Ladestecker	•
Gewählte Nummern	20	Lade-Kontakte für Ladestation	•
Datum&Zeit-Stempel	•	Ladestation im Lieferumfang	•
Eintrag Im Telefonbuch speichern	•	Betriebszeiten	
SMS		Stand-By-Zeit (h)	280
SMS-Funktion	Empfang	Gesprächszeit (min)	180
SMS-Funktion ausschalten	•	Stromversorgung	
Beinhaltete Telefonnummer wählen	•	Akku	850mAh Li-ion
Beinhaltete Telefonnummer speichern	•	Netzteil	100-240V AC 50-60Hz 50mA / 5V DC 650mA
SMS-Absender direkt anrufen	•	GSM 900/1800/1900	•

Doro kann nicht für fehlerhafte oder fehlende Inhalte verantwortlich gemacht werden. Änderungen zu den Angaben ohne Ankündigung vorbehalten.